

“Med pris som de billiga men funktion som de dyra”

BELASTNINGSVAKT

Belastningsvakten används för att koppla bort vissa oprioriterade laster under kortare belastningstoppar. Vakten arbetar med två steg och kopplar bort så mycket som behövs för att totallasten skall bli mindre än maximalt tillåtet värde.



Belastningsvakt EVS1-3

- Låg kostnad, konkurrerar med de billiga varianterna av belastningsvakter på marknaden, men med funktioner som endast finns hos de betydligt dyrare vakterna.
- Mikroprocessorstyrd tvåstegs belastningsvakt.
- Beräknar status var tionde sekund och avgör om vakten skall aktiveras.
- Fördröjning innan effektreducering minskar progressivt med ökande last.
- Fyra fasta mätområden.
- Mäter lastförändring vid frånkoppling av last och kontrollerar när lasten åter får plats inom inställt värde. Detta gäller för båda stegen.
- Laster frånkopplade i 5 min efter spänningstillslag.
- Snabbstart för att förenkla tester vid installation.
- indikation om ett eller båda stegen kopplats ur.
- finns i två alternativa kapslingar, en för normskenemontage, en monterad direkt i låda.
- Levereras med tre strömtransformatorer i ringkärnutförande.

Normskenemontage

EVS- 1-3/25, 10-25A	E 38 860 00
EVS- 1-3/63, 25-63A	E 38 860 03
EVS- 1-3/125, 63-125A	E 38 860 04
EVS- 1-3/250, 125-250A	E 38 860 05



Normlådemonterad

Med två stycken kontaktorer

EVS- 1-3/2K 10-25A	E 38 860 02
--------------------	-------------

TEKNISKA DATA

Matningsspänning:	230V 50 Hz
Effektförbrukning:	3,7 watt exklusive kontaktorer
Ingångar:	3 st strömtransformatorer 300/1 för 10-63A och 1250/1 för 63-250A
Utgångar:	2 st enpoliga växlande reläer max 6A
Kontaktorer:	20A per pol (SIEMENS 5TT3 983)



COALA

ALMNÄS, 544 94 HJO
TELEFON 0503-161 80
TELEFAX 0503- 161 82
MAIL: info@coala.se
WEB: www.coala.se